

SIGNIFICATIONS BIPS DÉMARRAGE ORDINATEUR: BIOS AWARD, BIOS AMI, BIOS PHOENIX

AIDE MEMOIRE RAPIDE

Bips	Significations	Solutions
1 bip court	Le système boot correctement OK	S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
2 bips courts	Erreurs dans les paramètres CMOS	Faites un clear CMOS. Vous devrez ensuite, peut-être, re-paramétrer le BIOS (FSB, etc...) .
1 bip long + 1 bip court	Erreur de carte-mère ou de RAM	Testez les barrettes de mémoire vive et la carte-mère .
1 bip long + 2 bips courts	Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique)	Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
1 bip long + 3 bips courts	Erreur de clavier	Vérifiez que le clavier soit bien enfoncé. Si le problème n'est pas résolu, testez le système avec un autre clavier .
1 bip long + 9 bips courts	Erreur dans la ROM du BIOS	Faites un flashage du BIOS
Une infinité de bips longs	Erreur de RAM	Testez les barrettes de mémoire vive.
Une infinité de bips courts	Erreur d'alimentation	Testez l'alimentation du PC